

NVRのメール設定 ※Gmailの場合

メニュー画面 (ライブ映像の画面上で右クリックで選択) を開き、ネットワーク>Eメールタブを選択します。
各項目の入力は下記をご参照下さい。

NVR カメラステータス VCA ネットワーク システム バックアップ ストレージ アラーム

基本 TCP/IP P2P DDNS Eメール

アドバンスド

☒ サーバー認証を有効

ユーザー名 es[redacted]@gmail.com

パスワード *****

SMTPサーバー smtp.gmail.com

SMTPポート 465

☒ TLS/SSLを有効にします(TLS/SSLが有効になっている場合は、最初に25を使用し、代わりに587/465を使用します)。

送信者名 akbgadget

送信者アドレス es[redacted]@gmail.com

受信者選択 受信者1

受信者名 eimeisha

受信者アドレス info@[redacted].jp

スケジュール

☒ 添付画像

スナップショット間隔 5秒

正しく設定できているかテスト送信できます

テスト 適用 終了

通常のパスワードではなく、先ほど作成した、16桁のアプリパスワードを入力

Gmailの場合、こちらは同じメールアドレスが入ります

通知を受け取りたいメールアドレスを入力

テスト送信後の画面

NVR カメラステータス VCA ネットワーク システム バックアップ ストレージ アラーム メンテナンス

基本 TCP/IP P2P DDNS Eメール

アドバンスド

☒ サーバー認証を有効

受信者アドレステスト

番号	受信者名	受信者アドレス	状態	説明
1	eimeisha	info@manpuku-web.jp	成功	

テスト送信後、正しく送信できた場合は緑色のチェックマークが入ります

確認 取消

テスト 適用 終了

差出人: akbgadget<es[redacted]@gmail.com> 宛先: eimeisha<info@[redacted].jp>
件名: デバイスアラーム(イベントタイプ:動作検知, カメラID: D3) 日時: Thu, 15 May 2025 18:14:47 +0900

これはデバイスから自動的に作成されたメールです
アラーム時刻: 2025/05/15 18:14:45
カメラ名: CAM01
デバイス名: VCNVR816AH-8PL
S/N値: 210231T3XV3244000045

このようなテストメールが届きます